

Przedmiar robót

Obiekt Na Błonie 9 - uporządkowanie instalacji w piwnicach, wykonanie infrastruktury dla zasilania komórek lokatorskich, wymiana instalacji oświetlenia w pomieszczeniach technicznych, uporządkowanie instalacji TT.

Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul.Na Błonie 7

Wycena na 1-klatkę - ilość klatek remontu = 7 szt.

Tabela przedmiaru robót

Na Błonie 9 - uporządkowanie instalacji w piwnicach, wykonanie infrastruktury dla zasilania komórek lokatorskich, wymiana instalacji oświetlenia w pomieszczeniach technicznych, uporządkowanie instalacji TT.

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|-------|--|--------|-------|
| | | | 1 Demontaże | | |
| 1 | KNR 4-03 0907/01 | | Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm ² od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych | kpl | 50 |
| 2 | KNNR 9 0501/05 | | Demontaż oprawy żarowej | szt | 6 |
| 3 | KNNR 9 0401/07 | | Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego - korytarz | szt | 6 |
| 4 | KNNR 9 0403/06 | | Demontaż puszek lub odgałęźników podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60mm | szt | 20 |
| 5 | KNNR 9 0302/05 | | Demontaż przewodów ze zdjęciem uchwytów na podłożu z cegły i z betonu | m | 60 |
| | | | 2 Montaż | | |
| 6 | KNNR 5 1201/01 | | Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod rury | szt | 120 |
| 7 | KNR 5-08w 0101/03 | | Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża mechaniczne, przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle | m | 60 |
| 8 | KNR 5-08 0110/02 | | Rury winidurkowe o średnicy do 28mm układane na tynku na gotowych uchwytach | m | 60 |
| 9 | KNNR 5 0203/01 | | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur -450/750V YDYp 4x1,5mm ² - zasilania pomieszczeń | m | 60 |
| 10 | KNNR 5 1201/01 | | Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod puszki | szt | 60 |
| 11 | KNNR 5 0303/04 | | Montaż puszek 4-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 i 85x105mm z przewodem o przekroju do 4mm ² (w puszkach pozostawić szybkozłączki 5x2,5 x 3szt/puszkę) | szt | 30 |
| 12 | KNNR 5 1201/01 | | Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod oprawy oświetleniowe | szt | 10 |
| 13 | KNNR 5 0502/01 | | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa oświetleniowa LED | kpl | 5 |
| 14 | KNNR 5 1201/01 | | Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod wyłączniki | szt | 12 |
| 15 | KNNR 5 0307/02 | | Montaż łącznika świecznikowego nt. z podświetleniem | szt | 9 |
| 16 | KNNR 5 1203/08 | | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ² | szt | 96 |
| 17 | Kalkulacja indywidualna | | Uporządkowanie instalacji niskoprądowych, montaż do rur lub korytek. | m | 40 |
| 18 | KNNR 5 1209.1/05 | | Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych | otwór | 8 |
| 19 | KNR 4-01 0323/03 | | Zamurowanie przebieg w ścianach grubości 1 cegły | szt | 8 |
| 20 | KNR 4-03 1202/01 | | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 2 |